

Scubaforce Powerlight I 2019

Parameter / Spezifikationen

Material:

- T6061 Aluminum Legierung CNC gefräst
- Hartanodisierte Oberfläche Typ III

Lichtquelle:

- Cree high intensity XP-L HI LED chip

LED Lebensspanne:

- 50000 std.

Leistung:

- Max 1200 Lumen

Farbtemperatur:

- 6000K - 6500K

Lichtkegel/Spot:

- 8 Grad mit zusätzlicher Korona

Maximale Einsatztiefe:

- IPX8 200m/600ft

Dichtung:

- NBR O-Ringe

Schalterstellung:

- Magnetschalter (SS-316) / Drücken/halten

Funktionen:

- 20%-50%-100% Ein/Aus

Ein-/Ausschalten:

- Gedrückt halten / 2-3 sek

Bedienung:

- Kurzes drücken des Schalters, um andere Stufen zu wählen
20%-50%-100%

Brenndauer (bei 100%):

- 90 - 120min (Batterie Typ 18650)

Brenndauer (bei 100%):

- 180 - 240min (Batterie Typ 26650)

Gewicht (g):

- 210g (ohne Batterie)

Stromversorgung:

- 1 x 18650 oder 1 x 26650 Li-ion Batterie

ANLEITUNG UND BEDIENUNG:

Taschenlampe ein- / ausschalten durch langes Drücken / Gedrückt halten 2 - 3 Sekunden,
Licht an – kurzes drücken des Schalters für alternative Stufen auf 20% -50% -100%.

WARTUNG UND LAGERUNG:

1. Lagerung in trockenem und sauberem Zustand
2. Reinigen Sie die Lampe von außen nach jedem Gebrauch mit frischem Wasser.
O-Ringe müssen in der richtigen Position sein.
O-Ringe sollten jedes Jahr ausgetauscht werden.
3. Nehmen Sie den Lithium-Ionen-Akku bei längerer Nichtbenutzung aus dem Gehäuse und laden oder entladen Sie ihn alle 2 oder 3 Wochen, wenn Sie ihn lagern. Bewahren Sie den Li-Ion-Akku in trockenem und schmutzfreiem Zustand auf.

!WARNUNG:

1. Schauen Sie nicht direkt in das Licht oder leuchten in die Augen der anderen Person.
Starke Beleuchtung kann die Augen schädigen.
2. Vermeiden Sie es, das Licht für längere Zeit auf dem Land zu verwenden. Durch Überhitzung können LED, Stromkreise und die Batterie beschädigt werden.
3. Öffnen Sie das Batteriegehäuse nicht unter Wasser, da sonst die Batterie und die inneren Stromkreise beschädigt werden. Dieses Verhalten fällt nicht in die Gewährleistung.

Gewährleistung:

- * Lampe: 2 Jahr, Garantiezeit für Akku und Ladegerät 6 Monate
- * Gilt nur für Erstbesitzer mit Nachweis des Kaufbeleges.
- * Nicht in der Garantie enthalten:
 1. Verlust oder Beschädigung durch den Nutzer.
 2. Kratzer und Beschädigungen durch nicht Sachgemäßen Umgang. Z.Bsp.: durch Steine, Schneidwerkzeuge und andere Gegenstände.
 3. Beschädigt durch Sonne, Hitze oder ätzende Chemikalien.
 4. Durch unsachgemäßen Gebrauch und Beschädigung durch Überhitzung.
 5. Beschädigungen aufgrund mangelhafter Wartung, unsachgemäßer Verwendung, Veränderung, Nachlässigkeit oder Beschädigung durch Unfälle.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der Europäischen Union. EU-Richtlinie 2002/96/EG und EN50419. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte bei einer entsprechenden Sammelstelle und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen.

Entsorgungshinweis: Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmülleimer, sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden. Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmülleimer sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.